

平成25年9月吉日

お得意様各位

株式会社 タテムラ  
システムサービス課  
福生市牛浜104

System-V/LX 財務消費税95%改正プログラム（期間集計対応）の送付について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にありがとうございます。

財務消費税95%改正プログラム第3弾発送後、期首日が1日以外(20日締等)の会計期間の場合、指定月と集計月がずれてしまう現象が確認されました。正しく集計できるよう機能改善しましたのでお届け致します。

つきましては、同封の資料を参照に更新作業を行って頂きますようお願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくようお願い申し上げます。

敬具

送付資料目次

※財務消費税95%改正プログラムをお持ちのお客様に、以下の内容を同封しております。

送付プログラム

- ・ System-V/LX用  
財務消費税95%改正プログラム（期間集計対応） CD-R 1枚
- ※サーバーが複数台ある場合でも共通で使用できます。

案内資料

- ・ 同封物の解説及びバージョンNO. 一覧 . . . . . 1
- ・ [1000]プログラムの更新作業 . . . . . 2～3

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますようお願い致します。尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。

TEL 042-553-5311 (AM10:00~12:00 PM1:00~3:30)  
FAX 042-553-9901

以上

ご注文に合わせて、以下のCD-Rを同封しております。




No	ラベル名	枚数	備考
1	System-V/ LX 財務消費税95%改正プログラム (期間集計対応)	1	プログラムインストールCD-Rです。

## ●バージョンNo.一覧


下記のプログラムは **F7** (帳表出力) ・ **F8** (補助&比較等出力) に表示します。

PG番号	プログラム名	V-VER	備考	LX-VER	備考	
21	年次科目別集計表	V-2.02	期首日が1日以外(20日締等)の集計が正しくできるよう、機能改善をしました。	V-3.06	画面表示文字の修正	
38	消費税自動精算	V-2.03				
39	消費税一括自動分離	V-2.03				
51	合計転記元帳	V-2.02				
54	元帳インデックス	V-2.05			LX-VER	備考
64	年次科目別補助集計表	V-2.03			V-3.08	画面表示文字の修正
66	工事別管理一覧表	V-2.02		V-3.12	累計指定の自月表示修正	

《Vメニュー》




《LXメニュー》




## ● 操作方法

- ① 「財務消費税95%改正(期間集計対応) 13.09」と書かれているCD-Rを用意します。
- ② **F10** データ変換のメニューを呼び出します。



初期メニューより **F10** データ変換を選択します。**[1000] UP (更新)**を呼び出します。


**1000** **Enter** を押します。




**Enter** を押します。  
(rootは入力しません)

**root** は消さないように注意して下さい。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。



※ LX:2005年7月以前納品の機械(LX-TURB010)は、2:ホストサーバのCDで作業して下さい。




- ③ 下図の画面を表示します。

「財務消費税95%改正(期間集計対応)13.09」と書いてあるCD-Rをセットして、『3』端末のFD/CDを選択します。

**3** **Enter** と押します。

※ 親機にCD-Rをセットした場合は  
**2** **Enter** を押します。  
→ ⑤へ移動



- ④ 『3』 端末の F D / C D を選択すると『MS-DOSの装置名を入れてください..d:/』等、前回指定したドライブ名を表示しますので CD-ROMのドライブ名を確認します。

表示したドライブ名が違う場合は、入力後 **Enter** を押します

※お客様の機械によってドライブ名は異なります。下記の方法で確認して下さい。

### CD-ROMのドライブ名の確認方法

マイコンピュータを開きます。  
CD-ROMのドライブを確認して下さい。

左図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。




- ⑤インストールを実行します。  
左図の1行目の画面を表示します。  
『OOOをインストールします[y/n/a/1?...]』  
**a** 又は **1** を選択します。  
※誤って、**y** を選択した場合は2行目以降で **a** 又は **1** を選択して下さい。

- ⑥2行目以降を表示します。  
終了が出た後しばらくお待ち下さい。

- ⑦インストールが終了すると左図の画面を表示します。  
CD-Rを本体から取り出してください。  
他の端末が起動していないことを確認します。

※ここに転送作業中の端末名のみ表示していることを確認します。他の端末名を表示している場合はその端末を終了して下さい。



#### 単体の場合

**中止**(F 5)を何回か押してシステムを終了し Windows画面、もしくはポータル画面まで戻ります。戻った後、3分ほど待ち、再度システムを起動して下さい。

#### ネットワークの場合

**実行**(F 3)を押し、しばらくお待ち下さい。左図の画面を表示した後、しばらくすると自動的に**1枚ウィンドウ端末が終了**、その後親機の電源も自動的に切れて再起動します。(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても再起動しない場合は、電源ボタンを押して起動させて下さい。)

※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行ってください。